


# Motorola MC1000

## Инструкция по использованию

### Клавиша «влево/ESC»

Нажатие	Действие
Простое нажатие <b>ESC</b>	В окне – выбрать кнопку левее 
Нажать <b>F</b> , отпустить <b>F</b> , а уже затем нажать <b>ESC</b>	В списке - промотать на страницу выше В тексте - курсор влево <b>ESC</b> - выход из окна, меню или списка, а также выход из Mobile SMARTS

### Клавиши «вверх/CTRL» и «вниз/ALT»

Позволяют ходить вверх/вниз по спискам.

В комбинации с клавишей **F** дают доступ к «Ctrl» и «Alt» соответственно:

«Alt+Tab» (**F**, **ALT**, **F**, **TAB**) – вызов панели задач.  
«Ctrl+Esc» – вызов меню «Пуск».

### Клавиша «./SHIFT/контрастность»

Нажатие	Действие
Простое нажатие <b>SHIFT</b>	Ввод точки «.» (для дробных чисел)
Нажать <b>F</b> , отпустить <b>F</b> , а уже затем нажать <b>SHIFT</b>	Вызов меню настройки контрастности:  (вверх/вниз)

### Клавиша переключения в режим / из режима набора «оранжевых» символов

Например, « **A** 123 **A** 4 » наберет «\*ad4»,  
а « **A** 7.809 **A** » наберет «pT w».


### Клавиша удаления (BKSP)

Удаляет один введенный символ.

### Кнопка включения сканера

Сканер включается только в тех окнах программы, где по логике предусмотрено сканирование.

### Клавиша «вправо/TAB»

Нажатие	Действие
Простое нажатие <b>TAB</b>	В окне – выбрать кнопку правее 
Нажать <b>F</b> , отпустить <b>F</b> , а уже затем нажать <b>TAB</b>	В списке - промотать на страницу ниже В тексте - курсор вправо <b>TAB</b> - активировать следующую кнопку/поле ввода в окне

### Клавиша ENTER для подтверждения выбора

Например, в окне выделена кнопка «Да» и нажатие «ENTER» приведет к её нажатию.

### Клавиша активации функций, нарисованных **СИНИМ**

Следует сначала нажать **F**, затем отпустить **F**, и только затем нажимать клавишу с интересующей «синей» функцией.

### Кнопка включения/выключения

Нажатие	Результат
Простое нажатие	Уход в «спящий» режим
Вдавить и держать 5-7 секунд	Перезагрузка Windows
Вдавить и держать 15 секунд	Очистка основной памяти, восстановление заводских настроек (Mobile SMARTS и база данных при этом не стираются).