



**MT65 Beluga III**  
Мобильный компьютер под управлением Android

## ОСОБЕННОСТИ

### Мегапиксельный сканер штрих-кодов.

Оснащенный технологией UIMG пятого поколения Newland с двухмерным мегапиксельным модулем сканирования, MT65 Beluga III считывает даже самые затертые штрих-коды с легкостью.

### Универсальная операционная система.

ОС Android 7.0 обеспечивает почти бесконечные возможности для приложений. При этом вы получите инструменты администратора, необходимые для контроля, а также возможность защитить свои данные.

### Увеличенное время автономной работы.

MT65 Beluga III обеспечивает до 10 часов автономной работы, так что он будет на ходу на протяжении всей смены. Вам нужно более интенсивное сканирование? Сменный аккумулятор и зарядная подставка с дополнительным слотом для батареи позволят сотрудникам легко заменить ее и продолжать сканирование.

### Варианты применения

Логистика • услуги экспресс доставки • управление складами • розничные сети • прослеживаемость продуктов • медицина • чтение счетчиков электроэнергии • подсчет запасов и многое другое.

### Прочная конструкция.

Благодаря классу защиты корпуса IP65, Beluga III обеспечивает возможность работы в сильно запыленных условиях, и с высокой влажностью. При защите от падения с высоты до 1.2 м, терминал выдерживает ежедневные удары.

### Buckets MDM.

Каждый MT65 Beluga III включает в себя ПО для управления мобильными устройствами от Newland, под названием - Buckets. Оно позволит вам управлять всеми устройствами в поле, обновлять и отслеживать их.

### Доступные варианты комплектации.

MT6551-2W (без зарядной подставки)  
MT6551-2W-C (с зарядной подставкой)  
Дополнительные принадлежности: пистолетная рукоятка, зарядная подставка, чехол.



# MT65 Beluga III

## Android мобильный компьютер

newland-id.com

Производительность	Процессор	1.3GHz четырехъядерный 64-битный процессор		
	Операционная система	Android 7.0		
	Память	2 ГБ RAM, 16 ГБ ROM		
	Интерфейс	Micro USB 2.0, поддерживается зарядка аккумулятора через USB		
Физические свойства	Размеры	166 (Д) × 73 (Ш) × 26 (В) мм		
	Вес	330 г (включая аккумулятор)		
	Дисплей	4" WVGA (800×480) емкостный сенсорный экран		
	Клавиатура	30 клавиш (включая боковые клавиши) с подсветкой		
	Уведомления	Вибратор, динамик и многоцветные светодиоды		
	Аккумулятор	3,7 В, 3700 мАч		
	Ожидаемый срок службы батареи	10 часов		
	Время зарядки	4.5-5 часов (зарядка через адаптер)		
	Камера	8 мегапикселей, автофокус, светодиодный фонарик		
	GPS	GPS		
	Слот расширения	Micro SD (макс. 32Гб)		
	АС Адаптер	Выход: DC5V, 2.0A Входной сигнал: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц		
	Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	-20°C до 50°C (-4°F до 122°F)	
		Диапазон температур хранения	-30°C до 70°C (-22°F до 158°F)	
Влажность		5% до 95% (без конденсации)		
Защита от статического электричества		±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (прямой разряд)		
Защита от падения		Падение с высоты 1,2 метра на бетон		
Герметичность		IP65		
Распознаваемые штрих-коды	Лазерный прицел	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.	
	Мегапиксельная камера (1280 x 960)	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, etc.	
RFID	13.56 МГц RFID	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693		
Сеть	WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4ГГц and 5ГГц		
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900МГц)	
		3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39)	
		4G	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B3, B7, B20)	
WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE			
Аксессуары	Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер, кабель, ремешок на запястье, плечевой ремень, рукоятка, 4-х слотовая зарядная подставка для аккумуляторов, чехол.			

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V1.0

**Newland EMEA  
главный офис**  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com  
newland-id.com

**Нем. язычные страны**  
0049 (0) 6182 82916-16  
info@newland-id.de

**Великобритания**  
+44 (0) 7771 631387  
sales@newland-id.co.uk

**Франция**  
+39 (0) 345 8804096  
france@newland-id.com

**Россия**  
+31 (0) 345 87 00 33  
russia@newland-id.com

**Страны Бенилюкс**  
+31 (0) 345 87 00 33  
benelux@newland-id.com

**Турция**  
+90 (0) 544 538 40 49  
turkey@newland-id.com

**Испания и Португалия**  
+34 (0) 93 303 74 66  
info@newland-id.es

**Средний Восток**  
+39 (0) 345 8804096  
middleeast@newland-id.com

**Италия**  
+39 (0) 342 0562227  
italy@newland-id.com

**Южная Африка**  
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010  
Cape Town: +27 (0) 21 9140819  
info@newland-id.co.za

**Север и Балтика**  
+46 (0) 70 88 47 767  
nordic@newland-id.com

**Иран**  
+90 (0) 544 538 40 49  
iran@newland-id.com